

表札を取り付ける前にお読みください

- 養生テープが表札に直接かからないよう布等で覆い、その上からテープ等で固定してください。直接テープを接着すると汚れや塗装剥がれの原因となります。
- 取付面や取付穴は、接着不良が起こらないよう埃や削りかすをきれいに取り除いてください。
- 取付穴は表札に付属または同梱されているボルト、アンカーシャフト等の太さより少し大きめに開けてください。穴が大きすぎると表札が傾いたり、落下する恐れがあります。ご注意ください。
- ボルトは取付の補助です。必ず接着剤を併用してください。
- 接着剤が硬化するまでは必ず固定・防水を行ってください。
- こちらの説明はあくまで参考です。取り付けの際や取り付け後の工事の安全性を保証するものではありません。取付面によっては、標準仕様ではお取り付けできない場合がありますのでご相談ください。
- 寸法の単位はすべて mm (ミリメートル) です。

取付・ピッチについて

T-11B

アニマル表札 AN	オリジン ORG	カバーサイン WAL-25	アクセントラインプラス AC-5	エンシエント MAE	シャルム SCH	スフィード SF	かぐら KMT	リファイン MX・LS
ファイン MS・MAF	スーパーステンレスネオン MG	スーパーステンレスノヴェル MG	スーパーステンレスラフィネ MG	パルス TP	二世帯住宅向け HT-54,58 HT-101,102			庭想 TEISO

標準はボルト付きです
裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L20 2本
WAL 品番 M4 L40 5本
ORG・AC 品番 M4 L30 4本～6本

取付穴

壁

圧着固定

接着剤

ボルト無しに変更可能です

表札

壁

圧着固定

接着剤

オプション

平滑な面であれば、仮止め両面テープを使用すると比較的簡単に取り付けを行う事が出来ます。
200円(税別)

標準はボルト付きです
裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L40 4本

取付穴

壁

圧着固定

接着剤

スペーサー

20 320 310 320 20

ACD-1 HT-88

標準はボルト付きです
裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L40 2カ所～
※KG 品番は文字により本数が異なります

取付穴

壁

圧着固定

接着剤

スペーサー
φ6 L10

付属のスペーサーで浮かせて固定します。

※文字によりピッチが変わります。
位置合わせ用取付原稿が付属されます。

取付・ピッチ

取付・ピッチ

T-16B

書体フリー
XP

ナンバー
NO

スーパーステンレス切文字
MGX

標準はスリムアンカー溶接仕様 φ4×10mmスペーサー付きです。

スリムアンカーφ1.7L30
※文字により本数が異なります

スペーサーφ4(任意)

取付穴

壁

圧着固定

接着剤

※塗装をする商品はスリムアンカーとスペーサーも同色で塗装します。

M2×40mm寸切りボルト スペーサー付きに変更可能です。

ボルト M2 L40

スペーサーφ4(任意)

中空の壁等

取付穴

壁

圧着固定

接着剤

裏側にボルト用の穴が開いているので付属のボルトを回し込み固定します。

ボルト用穴

M2 ワッシャーナット
※必要な場合はお伝えください。

例

文字毎にピッチが異なります。位置合わせ用取付原稿が付属されます。

NO-1

NO-3

T-12D

チタン切文字
JTX

プラス
BRS-1.2

標準は M2×40mm寸切りボルト φ4×10mmスペーサー付きです。

ボルト M2 L40
※文字毎に本数が異なります

スペーサーφ4(任意)

取付穴

壁

圧着固定

接着剤

裏側にボルト用の穴が開いているので付属のボルトを回し込み固定します。

ボルト用穴

M2 ワッシャーナット
※必要な場合はお伝えください。

例

文字毎にピッチが異なります。位置合わせ用取付原稿が付属されます。

取付・ピッチ

取付・ピッチ

T-16B T-12D 選べる無料オプション

取付面がでこぼこしている場合はこちらがオススメです。

【切文字用シャフト】

外径：φ3
長さ：60mm

切文字用シャフト

壁面

0.3mm程浮きます

★切文字用シャフトのメリット

- ・スペーサーも兼ねているので、寸切りボルトより見た目が綺麗。
- ・スペーサーより細いので、細い書体でも対応できる。
- ・でこぼこした壁面でも、スペーサー無しで綺麗に取り付けられる。

スペースの長さが変更可能です。

外径：φ4

5mmまたは15mmからご指定ください。

φ4

切文字の取付について

取付穴の推奨は直径 3.5mm 以下を推奨しています。それ以上の穴をけると、文字が傾く・落下しやすくなる恐れがありますので、パテや接着剤等で埋めることをおすすめいたします。

T-13D

パールミ
BAS・BAL
BAA・BAR

小さな表札
ES-51,52

BAS-BAL-BAA 品番 ボルト M4 L30 (出幅20) 2本

BAR 品番 ボルト M4 L30 (出幅25) 2本

ES品番 ボルト M3 L30 (出幅25) 2本

285

BAS-1 BAS-2 BAS-3 BAA-1

395

BAL-11 BAL-12 BAL-13

323

BAR-1 BAR-2

110

ES-51 ES-52

※製法上サイズに誤差が生じます。

標準はボルト付きです
裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L30 2本

取付穴

壁

圧着固定

接着剤

ボルト用穴 (目地あり)

裏側にボルト用の穴が開いているので付属のボルトを回し込み固定します。

T-14D

アクセントラインプラス

APX(縦)・APL・APC・APSの場合

ボルト M3出幅38mm

スペーサーL7mm

取付穴

壁

圧着固定

接着剤

APX(横)の場合

ボルト M3出幅35mm

M3ナット+スペーサー APX(縦)

APX は APX(縦)の溝に、APX(横)をはめ込むように施工をします。

T-36D

シーグラス
GC

M4ボルト L40 (出幅約35) 2本

取付穴

壁

圧着固定

接着剤

表札

丸ナットに付属のボルトを回し込み、固定します。

190

GC-1 GC-20
GC-2
GC-3

T-12B

鋳物文字
CW

むすび
KG-42

スフィード
SF-11

標準はボルト付きです
裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L30 2本

取付穴

壁

圧着固定

接着剤

文字

ベース

※文字によりピッチが変わります。
位置合わせ用取付原稿が付属されます。

T-14B

アクセントラインプラス
ACD-1

二世帯住宅向け
HT-88

標準はボルト付きです
裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L40 4本

取付穴

壁

圧着固定

接着剤

スペーサー

20 320 310 320 20

ACD-1 HT-88

T-15B

むすび
KG

幾何学文字
KKK

標準はボルト付きです
裏側にボルトが溶接してあります。

ボルト M4 L40 2カ所～
※KG 品番は文字により本数が異なります

取付穴

壁

圧着固定

接着剤

スペーサー
φ6 L10

付属のスペーサーで浮かせて固定します。

※文字によりピッチが変わります。
位置合わせ用取付原稿が付属されます。

T-12Z

カバーサイン
WAL-20～23

インターホンカバーサイン
IPC-97

壁面に受け金具を先に付け、側面よりネジにてインターホンカバーを取り付けてください。

壁

インターホン機

受け金具(L字)

T-15Z

インターホンカバーサイン
IPC-109,110

二世帯住宅向け
HT-100

壁面に受け金具を先に付け、側面よりネジにてインターホンカバーを取り付けてください。

壁

インターホン機

受け金具(L字)

◆推奨接着剤 P194 参照

◆推奨接着剤 P194 参照